

アサヒパット20

600V レジンモールド形端末処理材料

★特 長

1. レジン充填工法の採用により
気密性は更に向上
2. 制御ケーブル、
コルゲートケーブルに最適



線 心 数	600V電力ケーブル CV.EV.CE.CVV							
	適用 ケーブル サイズ (mm ²)							
	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60
2								
3	RT-101						RT-103	
4								
5								
6			RT-102					
7								
8								
9								
10								
12			RT-103					
16								
19								

(注) 圧着端子は付属しておりません。別途準備下さい。

線 心 数	600Vコルゲートケーブル CVMAZV CVVMAZV							
	適用 ケーブル サイズ (mm ²)							
	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60
2								
3	RT-102C							
4								
5								
6			RT-103C					
7								
8								
9								
10								
12								
16								
19								

(注) 圧着端子は付属しておりません。別途準備下さい。

●処理手順

① ケーブルシースを剥取り所定の接続端子を取付けた後、接続端子に向かってアサヒSテープを $\frac{1}{2}$ 重ねで1回重ね巻きます。

$\frac{1}{2}$ 重ねでアサヒSテープを1回重ね巻きます。

② ケース内に入るケーブルシース表面をレジンが接着しやすいようにシース切断端部から20mmサンドクロスで磨き、乾いた清潔な布で研粉を除去する。

20mm サンドクロスで磨く

③ ケーブル径にあうようP.V.Cケース端部を切断しケースをケーブルに挿入する。

アサヒSテープで $\frac{1}{2}$ 重ねで2回重ね巻きます。

20mm

④ レジンが一杯になるまで注入する。
レジンが硬化するまで約1時間ケースを動かさない。

5mm以上あげる