

コネクタ

Connectors



75ΩBNC型リセプタクル

インピーダンス（75Ω）整合を重視したBNC型リセプタクルです。

■パネル取付フランジタイプ（埋込）

型 名	仕 様	フランジサイズ	適合 ケーブル	標準価格	
				20個	100個
BCJ-RU	直接配線タイプ	ITTキャノン製 XLR-F77	—	¥16,400	—
BCJ-RUC1	パネルジャックタイプ ※取付には当社製の圧着工具が 必要です。（35、36ページ）	ITTキャノン製 XLR-F77	1.5C-2V	¥12,000	—
12G-SDI BCJ-JRUK	中継タイプ BNC(メス)-BNC(メス)	ITTキャノン製 XLR-F77	—	¥12,400	—
BCJ-RUD	直接配線タイプ	ノイトリック製 Dシリーズ	—	¥16,800	—
BCJ-RUDB	直接配線タイプ 黒	ノイトリック製 Dシリーズ	—	¥20,000	—
12G-SDI BCJ-JRUDK	中継タイプ BNC(メス)-BNC(メス)	ノイトリック製 Dシリーズ	—	¥12,800	—
12G-SDI BCJ-JRUDBK	中継タイプ 黒 BNC(メス)-BNC(メス)	ノイトリック製 Dシリーズ	—	¥17,200	—

- BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上（～3GHz）、15dB以上（～12GHz）です。
他製品は26dB以上（～2GHz ＊）
＊パネルジャックタイプ（～1GHz）
- BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。（下記参照）
- 中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。（金めっき仕上げ）
- フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。（図1）
- フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。（図2）それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。
- 直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。
- パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。
- パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
※取付には工具が必要です。（35、36ページ）
- BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。




BCJ-RUC1の中心コンタクトははんだ付けです。また、圧着スリーブの加工には当社製圧着工具（TCD-1DB）を使用してください。（58ページ）

■パネル取付穴寸法

BCJ-RUC1 BCJ-RU BCJ-JRUK	BCJ-RUD BCJ-RUDB BCJ-JRUDK BCJ-JRUDBK

絶縁体は灰色？

75ΩBNC型中継タイプの絶縁体は色分けされており、12G-SDIに対応した製品は灰色です。ケーブル接続時やコネクタ確認の際、簡単に判別することができます。



絶縁体色灰色対応 12G-SDI製品
BCJ-JK BCJ-JRK
BCJ-JRUK BCJ-JRUDK
BCJ-JRUDBK

ケーブルへの取付は、当社製の圧着工具を使用してください。（35、36ページ）