

ホットジャケットトリムーバ JR-7



日本製

現場に革新をもたらす 多彩な新機能を搭載



手元照明機能

ヒータ部を明るく照らすLED照明。ON/OFFの切替が可能です。



バイブレーション機能

被覆除去のタイミングをバイブレーションでお知らせします。



500 μ m心線切替スイッチ

500 μ m心線用の刃間隔切替スイッチ搭載。外付けスペーサ不要です。



エルゴノミックデザイン

どんな持ち方でも突起部に指がフィットします。

ホルダ台ロック機構

どんな現場でも対応。ホルダ台が自重で動きません。

設定温度の記憶

作業終了時の設定を記憶。電源ON後の温度再設定が不要です。

ヒータ部フラット機構

清掃が容易。ファイバ屑残存による刃劣化を防止します。

防滴機能強化

JIS C 0920で規定 IPX2相当※

※IPX2とはJIS C 0920で規定された防水性能で「外郭が鉛直に対して両側に15°以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響がないもの」と規定されております。

仕様

品番		JR-7
適用光ファイバ	材質	石英系ガラス
	心線及び被覆厚	単心～12心、被覆厚200～500μm
	ファイバ径	125μm
	被覆材質	UV硬化型樹脂
被覆除去長		最大35mm
電源		バッテリ(専用バッテリーBU-6Aを使用) : 公称電圧 7.2V、公称容量 1940mAh DC入力(住友製融着機からの給電用コードPC-B(C)を使用) : 入力電圧 DC 9～15V、出力電圧 DC 9～15V AC入力(ACアダプタ ADC-1220S使用) : AC90～264V 50/60Hz、出力電圧 DC12V
駆動時間・被覆除去回数		約10時間(パワーセーブモード、工場出荷時の温度設定)
充電時間		約2時間(使用中は充電不可)
機能		加熱温度設定: 4段階切替
		省電力機能: ノーマルモード/パワーセーブモード切替
		バッテリー残量表示: 4段階のLED表示
		振動機能: 被覆除去のタイミングを振動でお知らせ(ON/OFF切替可)
適用温度・湿度範囲		動作時
		保管時
寸法		46(W) × 146(D) × 37.5(H) mm
質量		約253g(バッテリー含む)

※1: 融着機(一部機種非対応)バッテリー駆動時には使用できません。また、オプション(別売)のDC電源コードが必要になります。

標準構成品

品名	品番	数量	備考
ホットジャケットリムーバ	JR-7	1台	バッテリーBU-6A含む
ACアダプタ	ADC-1220S	1台	AC駆動時・充電時に使用
ACコード	PC-AC4-2P	1本	ACアダプタ用
ストラップ	—	1個	
注意事項カード	ETK2326052	1部	
キャリングケース	—	1個	

オプション

品名	品番	備考
予備バッテリー	BU-6A	
替え刃	JR-7BL	上下各1枚
ACアダプタ	ADC-1220S	ACコード付属
DCコード	PC-B(C)	住友製融着機からの給電用



安全に関する注意

ご使用になる際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易管理法の規定による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には、同法に基づく手続きが必要になります。

住友電気工業株式会社

■納期/価格ご照会・仕様書ご請求など

産業システム営業部	TEL.(03)6406-2693 TEL.(052)589-3869 TEL.(06)6220-4361
通信キャリア営業部	TEL.(03)6406-2714 TEL.(06)6220-4735
光・エレクトロニクス営業部	TEL.(03)6406-2687
電力システム営業部	TEL.(03)6406-2748 TEL.(052)589-3842 TEL.(06)6220-4263

北海道支店	TEL.(011)241-1375
東北支店	TEL.(022)262-7540
北陸支店	TEL.(076)405-1954
代理店(三沢興産北陸)	TEL.(0761)57-3405
中国支店	TEL.(082)248-1791
四国支店	TEL.(087)822-7272
九州支店	TEL.(092)441-1791
沖縄支店	TEL.(098)866-3213

■カタログのご請求・技術的なご相談など 光機器事業部(横浜)

TEL (045)853-7225
URL <https://sumitomoelectric.com/jp/products/optigate>



※本カタログの記載内容は予告なく変更することがあります。

JH-392R4(2023.09)
(CR)